



iData K8 Pro

超耐用型Android终端

工业级耐用，一次采购长久可靠

iData K8 Pro 是一款超耐用型Android移动智能终端，在K8基础上进行了全面的升级：CPU升级至2.45GHz，系统更新为更流畅、更节能的Android 14，并且更新了更快、更稳定的Wi-Fi 6模组。通用K8系列配件，进一步避免了额外的换代成本。提供两种不同键盘布局版本，可根据企业实际需求进行选择。K8 Pro 良好的性能、可靠性以及超长的产品生命周期，能让您的企业在一次采购之后获得长效的使用收益。可广泛应用于大型仓库、货运中心、制造工厂等重型工作场景。

超长的产品生命周期

从处理器、内存到系统以及对于后续Android的支持，设备都考虑了未来应用的需求，让您的企业在系统、应用程序升级时，无需在硬件上有更多投入，让设备拥有更长的生命周期。

适用于复杂环境的工业级耐用设计

无论是设备的超强防护还是6700mAh的超大电池，都让设备更加耐用，设备能轻松面对叉车作业时的跌落，以及长班次对于设备续航能力的需求。

提升大型仓库与制造工厂的作业效率

21.4米超远距扫描，让叉车作业更加方便，大型仓库叉车作业时，工作者可以快速扫描到远处的货架条码或是货物条码，蓝牙5.1可以连接各类耳机、打印机，丰富各类扩展应用。



生产管理



盘点管理



油/气/电管理



工地管理

K8 Pro 技术规格

系统配置

处理器	8核2.45GHz 高性能处理器
操作系统	Android 14.0
内存（ROM+RAM）	64GB + 4GB（标配）
SIM	双Nano SIM卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持128G）
显示屏	4英寸，分辨率800*480，IPS高清视网膜屏
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手套模式/多点触控
摄像头	后置1300万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA高亮闪光灯
键盘	版本1共34键：正面键*29，侧面扫描键*2，侧面音量±键*2，侧面自定义键*1； 版本2共43键：正面键*38，侧面扫描键*2，侧面音量±键*2，侧面自定义键*1；
电池	锂电池3.7V供电，6700mAh，可拆卸，备电支持 *执行标准：GB31241-2022
音频	内置双麦克风（降噪麦克风）
充电方式	Type-C及底部卡夹两种充电方式，支持18W快充
提示	大功率喇叭/三侧扫描提示LED/充电提示LED/振动提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-Sensor）、接近传感器、光线传感器、地磁传感器（可选）、陀螺仪（可选）、气压计（可选）
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	205mm*76mm*31mm
重量	440g（含电池）

环境参数

工作温度	-20°C~55°C *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40°C ~ 70°C
湿度	0 ~ 95%（无结露）
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP68
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
充电接口	8pin充电口
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	全球版 2G：B2/B3/B5/B8 3G：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G：FDD-LTE： B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B66， TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
无线局域网	Wi-Fi 5（标配）：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G）,支持快速漫游 Wi-Fi 6（选配）：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac/ax（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G）,支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.2，支持BLE
GPS	GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS

NFC（标配）

频率	13.56MHz
读取距离	40mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1，手绳*1，背带*1，电池*1
可选配件	电源适配器（快充），二合一座充，多功能五口基座，充电卡夹，单座充，主机四联充，电池四联充，把枪，保护套

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

USB数据线

Type-C转USB-A数据线，线长1米，支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

手绳

可佩戴至手腕处，方便工作者携带主机，防止主机跌落，有效保护设备安全



MNT-HS-GNR

背带

安装于主机背部，方便握持，增强握持时的稳定性，防止主机滑落



MNT-BS-K8

电池

6700mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2022

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-K8-6700MA


电源适配器

标准电源适配器，100-240V宽电压输入，5V2A输出，支持中规/欧规/英规/美规/澳规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-US




CHA-PWAD-
GNR-5V2A-AU

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

电源适配器（快充）

快充电源适配器，100-240V宽电压输入，9V2A输出，支持中
规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-9V2A-CN

电池

6700mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2022

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-K8-6700MA

单座充

主机单座充，支持1台主机充电，电源适配器支持中规/欧规/
英规/美规/澳规

注：电源适配器多地区规格可选



CHA-CRD1S-K8

二合一座充

主机与电池二合一座充，最大支持1台主机与1块电池同
时充电，支持接入多功能五口基座，电源适配器支持中
规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器多地区规格可选



CHA-BTC21-K8

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

主机四联充

主机四联充，最大可支持4台主机同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器多地区规格可选



CHA-CRD4S-K8

电池四联充

电池四联充，最大支持4块电池同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：配件版本交替中



CHA-CRD4B-K8 1.0/2.0

多功能五口基座

多功能基座，最大可支持接入5个二合一座充，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器多地区规格可选



CHA-MCRD5S-GNR

充电卡夹

主机充电卡夹，支持1台主机充电，USB-A插头，可连接CHA-PWAD-GNR-5V2A-XX配件



CHA-BTC-K8

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配便携类配件，提升工作者作业与携带的舒适性，提升工作效率

把枪

主机手柄，手柄按键可触发条码扫描，需要主机背部有pin口



MNT-PG-K8

K8 Pro 保护类可选配件

选配保护类配件，降低设备在使用过程中损坏停机的风险，延长设备的使用寿命

保护套

主机保护套，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止主机损坏停机



PRT-PTC-K8

