



## iData i2 轻便型触控式智能终端

### 联接门店工作者，提供卓越的客户服务

那些近距离服务客户的门店工作者，早已渴望拥有一台智能小巧的设备，用于提供卓越的客户服务，快速查询商品价格、库存、尺码等信息，与团队内的工作者语音沟通，快速解答顾客的疑问，不仅能给顾客更好的购物体验，还能有效提升门店的营业额。

#### 智能小巧与多种穿戴方式，便携性带来效率提升

重量低至140g，搭配颈绳、臂带、伸缩腰带等配件，更加方便携带与使用，进行客户服务、门店补货、盘点等工作时，门店工作者能够因为设备的便携性，提升所有工作的效率。

#### 语音联接门店工作者，提升团队协作能力

一键开启语音沟通，服务顾客的工作者可以立即联系团队其他工作者来解答顾客问题，通知仓库工作者准备顾客所需的商品，通知其他区域工作者接待顾客，提升团队协作能力与客户服务质量。

#### 多种时尚配色，提升您的门店形象

门店的装修、门店工作者的着装都代表了门店的形象，i2 多种时尚配色，能够与您的门店形象融为一体，您门店的工作者使用 i2 进行客户服务时，顾客将对您的门店产生好感。



门店库存管理



打包复核



绑定电子价签



移动收银

# i2 技术规格

## 系统配置

处理器	4核2.0GHz高性能处理器
操作系统	Android 10.0
内存 (ROM+RAM)	16GB+2GB (标配)
SIM	单SIM卡
显示屏	3.5英寸, 分辨率1440*720像素
触控屏	工业级电容屏, 支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置800万像素摄像头, 前置500万像素, 支持自动对焦
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共6键, 正面扫描键*1, 侧面扫描键*2, 侧面电源键*1, 侧面±音量键*2, 支持虚拟按键
电池	锂电池3.85V供电, 2000mAh, 不可拆卸 *执行标准: GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电, 支持15W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器 (G-sensor) /接近传感器/光线传感器
对讲功能 (可选)	支持一键PTT呼叫

## 结构参数

尺寸 (H*W*D)	117mm*58mm*15.9mm
重量	140g (含电池)

## 环境参数

工作温度	-20°C~60°C *为安全考虑, 请勿在低温环境下充电
存储温度	-40°C~70°C (不含电池)
湿度	0 ~ 95% (无结露)
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP65
静电放电	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

## 通讯接口

USB接口	Type-C (带耳机功能) *1
OTG接口	支持

## 扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜 (pitch) : ±60°; 偏转 (skew) : ±45°; 旋转 (tilt) : 360°
视场角度	水平: 44.3°; 垂直: 28.4°; 对角: 51°
运动容差	8m/s

## 通讯传输

无线广域网络 (网络频率)	国内&欧亚版: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41
无线广域网络 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (2.4G+5G双频Wi-Fi), 支持快速漫游, 支持Wi-Fi 5G PA放大器
蓝牙	Bluetooth 5.0, 支持BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS

## NFC (可选)

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

## 开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API (扫描开发包), Device API (设备管理/配置开发包), Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

## 设备配件 (详情请参考配件指南)

标准配件	USB数据线*1, 电源适配器*1, 手绳*1
可选配件	充电卡夹, 单座充, 主机四联充, 拉伸扣, 臂架, 挂架, iRing, 保护膜

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

**无锡盈达聚力科技有限公司**  
WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.  
网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)  
电话: 4008-838-268  
地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层

## 借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

### USB数据线

Type-C转USB-A数据线，线长1米，支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

### 手绳

可佩戴至手腕处，方便工作者携带主机，防止主机跌落，有效保护设备安全



MNT-HS-GNR


### 电源适配器

标准电源适配器，100-240V宽电压输入，5V2A输出，支持中规/欧规/英规/美规/澳规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-GNR-5V2A-AU

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

**无锡盈达聚力科技有限公司**

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层

## 选配充电类配件，提升设备的管理效率与企业运维水平

### 充电卡夹

主机充电卡夹，支持1台主机充电，USB-A插头，可连接CHA-PWAD-GNR-5V2A-XX配件



CHA-BTC-i2

### 单座充

主机单座充，支持1台主机充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD1S-i2

### 主机四联充

主机四联充，由CHA-CRD1S-i2组成，最大可支持4台主机同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4S-i2

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

**无锡盈达聚力科技有限公司**

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层

### 选配便携类配件，提升工作者作业与携带的舒适性，提升工作效率

#### 拉伸扣

可伸缩式主机挂绳，可将设备悬挂至腰间，扫描或操作完成自动收回



MNT-RB-i2

#### 挂架

由颈绳与托板两部分组成，可将主机佩戴至胸前，方便扫描方便随用随取



MNT-HC-i2

#### 臂架

可将主机绑定在手臂，肩膀处，可配合MNT-IR-i2使用，方便工作者在作业时扫描



MNT-AM-i2

#### 蓝牙指环

蓝牙指环，可触发主机扫描，可配合MNT-AM-i2使用，方便工作者作业



MNT-IR-i2

### 选配保护类配件，降低设备在使用过程中损坏停机的风险，延长设备的使用寿命

#### 保护膜

触摸屏保护膜，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止屏幕破碎与刮花



PRT-PTF-i2